

参考

※仕様、外観は参考です。
商品改良のため予告なく
変更することがあります。
ご了承ください。

製品仕様書

2019年3月 設定

- 名称 屋内用2分岐器
- 品名 DCJ-2K8A
- 共通仕様
1. 使用周波数帯 10~3224MHz
 2. 入出力インピーダンス 75Ω (不平衡型)
 3. 入出力端子型式 F-R座(3/8-32UNEF ネジ一体型)
 4. 通電端子 1端子(IN-OUT)
 5. 通電容量 AC30V 1A以下(DC15V 0.8A以下)
 6. 質量 約 35 g
 7. 使用温度/湿度範囲 -10℃~+40℃/10%RH~85%RH

■帯域別仕様

	周波数帯域 (MHz)	挿入損失 (dB 以下)	分岐結合損失 (dB 以下)	逆結合損失 (dB 以上)	端子間結合損失 (dB 以上)	VSWR (以下)	備考
	10~60	2.5	12.0	18.0	18.0	1.8	
	70~770	2.5	12.0	20.0	20.0	1.8	
	770~1336	3.5	14.0	18.0	18.0	2.0	
	1336~2150	5.0	15.0	18.0	18.0	2.0	
	2150~2610	6.5	15.5	18.0	18.0	2.0	
	2610~3224	7.0	16.5	18.0	16.0	2.5	

付属品:木ねじ 2本

NIS-T1019-00(1/3)



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13

